

Přepínač křížový IP 44, s čirým průzorem

Kód produktu 3553-07921 B

Design Praktik

Řazení 7So, 7

Varianta bílá



POPIS

Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku.
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

| | Varianta | Kód produktu |
|---|----------|--------------|
|  | šedá | 3553-07921 S |
|  | běžová | 3553-07921 D |
|  | hnědá | 3553-07921 H |