




SA 10/220/1

Samočinný schodišťový časový ovládač zapínací jednopólový

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.

Elektro-Praga 

Resslova 3

466 02 Jablonec n. N.

Czech Republic

www.abb-epj.cz

N-SA10_220_1 (10/2003-2)

Tel.: +420 483 364 111

Fax: +420 483 312 059

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

POUŽITÍ

Přístroj je určen pro svislou montáž:

1. pro domovní rozvody nn do suchého prostředí
2. pro speciální účely v osvětlovací technice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz

Max. proud: 10 A

Max. zatížení: 2200 W

Nastavitelný čas: 10 s až 5 min

PŘIPOJENÍ

Připojení přístroje k elektrické síti pevného rozvodu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle §5 až §8 vyhlášky ČÚBP a SBÚ č. 50/1978 Sb., příp. vyhlášky ČÚBP a SBÚ č. 51/1978 Sb.

OVLÁDÁNÍ

Přístroj se spouští dálkově elektrickým impulzem pomocí tlačítkových ovládačů dle níže uvedeného schématu zapojení. Po namontování je nutno přístroj seřídit na požadovaný čas. Čas se nastavuje otáčením seřizovacího vroubkovaného šroubu. Nastavování je plynulé. Během dlouhodobého provozu je třeba požadovaný čas doregulovat.

ÚDRŽBA

Při nepravdivém chodu odšroubujte válec vzduchového kataraktu a silikonovou manžetu mírně potřete 1 až 2 kapkami mrazuvzdorného oleje. Po namontování válce přezkontrolujte a příp. doregulujte čas podle hodinek.

Pozn.:

Do obvodu cívk je zařazen rezistor TR 224 (27 Ω), který chrání cívku před shořením v případě násilného zablokování tlačítkového ovládače.

Výměnu rezistoru může provést pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

