

# Rádio internetové Busch-iNet se zesilovačem

**Kód produktu** 2CKA008200A0153

**Typové číslo** 8216 U-500



---

## POPIS

---

Přijímač internetového rádia s rozhraním WLAN (integrováná funkce Tuneln pro poslech internetových rozhlasových stanic).

Integrovaná WLAN anténa, podporované standardy IEEE 802.11b / IEEE 802.11g a IEEE 802.11n (2,4 GHz).

Zabezpečení sítě WPA / WPA2.

Integrovaný WebServer pro konfiguraci a nastavení přístroje.

Podporované formáty zvuku: MP3, AAC(+), OGG, m3U, PLS

Možnost dálkového ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu s WiFi rozhraním a internetového prohlížeče.

Displej se zobrazením informací o stanici a časových údajů.

Pro nastavení a ovládání přístroje není podporována čeština.

Funkce buzení a automatického vypnutí (Sleep).

Paměť na 8 rozhlasových stanic.

Monofonní nebo stereofonní provoz.

Vstup (230 V) pro zapnutí/vypnutí z jiného místa, např. snímačem pohybu.

Vestavná hloubka: 33 mm

Dovolená impedance reproduktorů: 4 - 16  $\Omega$

Jmenovitý výkon: 3 W

Stupeň krytí: IP 20

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky pro připojení reproduktorů (pro vodiče 0,8 mm<sup>2</sup>).