

# KNX/IP rozhraní, řadové

**Kód produktu** 2CDG110177R0011

**Typové číslo** IPS/S 3.1.1

**Varianta** IP rozhraní



---

## POPIS

---

Slouží jako rozhraní mezi instalacemi KNX a sítěmi IP.

KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.

IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.

Ke komunikaci využívá KNXnet/IP protokol - tunneling.

Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.

Napájení 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 90 x 36 x 64 mm

Šířka: 2 M