

Snímač přítomnosti Busch-Presence Corridor (Bluetooth, DALI, 30 m)



Kód produktu 2CKA006800A2749

Typové číslo 6819/55-24-500

Varianta bílá

POPIS

Pro automatické spínání a regulování svítidel s předřadníky DALI.
Snímač odesílá centrální telegramy a poskytuje napájení pro další zařízení DALI (max. 45 ks).

S rozhraním Bluetooth pro parametrizaci a ovládání.

Přizpůsobení všech nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Ovládání osvětlení pomocí aplikace. Aplikace pro iOS a Android je ke stažení zdarma.

Oblast zachycení: kuželová (při montážní výšce 3 m je průmětem na podlahu obdélník 30×3 m pro příčný pohyb, 20×3 m pro podélný pohyb)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.

Montážní otvor: Ø 68 mm

Montážní výška: 2 - 4 m

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)

– zpoždění vypnutí (1 - 30 min.)

Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.

Možnost individuální deaktivace a nastavení citlivosti jednotlivých senzorů.

Časově řízená funkce základního osvětlení.

2stupňové automatické vypínání (podle ČSN EN 15232).

Časově řízená funkce ochrany před oslněním v noci.

Volitelná simulace přítomnosti.

Volitelné dynamické zpoždění vypnutí.

Indikace stavu a detekce pohybu pomocí LED.

Klidová spotřeba: 0,3 W

Stupeň krytí: IP 40

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 87 mm

Vestavná hloubka: 60 mm

Barva snímače: bílá (RAL 9016)

230 V AC, 50/60 Hz, 4vodičové připojení