

Ovládač zapínací IP 44, s čirým průzorem

Kód produktu 3553-91922 B

Design Praktik

Řazení 1/0S, 1/0So, 1/0

Varianta bílá



POPIS

se svorkou N

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.


Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	šedá	3553-91922 S
	běžová	3553-91922 D
	hnědá	3553-91922 H